ÖZTEK HABERLEŞME

API DÖKÜMANI

WWW.OZTEKHABERLESME.COM

www.oztekbayi.com

VER:7.1.0 PRO

İçindekiler

BİLMENİZ GEREKENLER 3

GENEL DEĞİŞKENLER 3

POST METHODU İLE SMS GÖNDERME 4

TEK MESAJI ÇOK NUMARAYA GÖNDERME YÖNTEMİ (1-N) 4

TEK MESAJI ÇOK NUMARAYA GÖNDERME'YE ÖZEL TANIMLAR 4

ÖRNEK XML YAPISI 4

NUMARA - MESAJ FORMATINDA ÇOKLU YÖNTEMİ (N-N) 5

NUMARA - MESAJ FORMATINA ÖZEL TANIMLAR 5

ÖRNEK XML YAPISI 5

SONUÇLAR 6

ÖZEL KOD SYTNAX'I VE ELE ALMA BİÇİMLERİ 7

ÖRNEK OLUMLU DURUM 7

ÖRNEK HATALI DURUM 7

POST METHODU İLE GÖNDERİLEN SMSLERİN DURUMUNU SORGULAMA 8

ÖRNEK XML 8

SMS DURUM SORGULAMA GERİ DÖNÜŞÜ 9

Başarılı işlem 9

Hatalı işlemler 9

ESKİ TARİHTEKİ SMSLERİN DURUMUNU GÜNLÜK SORGULAMA 9

ESKİ TARİHTEKİ SMSLERİN DURUMUNU ÖZELKOD İLE SORGULAMA 9

GET METHODU İLE SMS GÖNDERME 10

Get Methodu İle 1N Gönderim 10

GET METHODU İLE SMS DURUMU SORGULAMA 11

GET METHODU İLE KULLANICI BİLGİ VE BAKİYESİNİ SORGULAMA 11

GET METHODU İLE ORJİNATÖR (Gönderen Adı) ALMA 12

WEB SERVİS İŞLEMLERİ 12

Webservis'e Özel Değişkenler 12

PUSH METHODU İLE RAPOR BEKLEME 14

ÖRNEK POST DATASI 14

BİLMENİZ GEREKENLER

1. Api ile sms göndermek için internet sayfasından giriş yaptıktan sonra Kullanıcı İşlemleri menüsünden Kullanıcı Bilgileri tıklayarak api ile sms göndermeyi Evet olarak seçiniz ve güvenliğiniz açısından hangi İP adresinden bağlantı yapacaksanız buraya o İP adresini yazarak sadece o İP adresinden gönderim yapmayı sağlayabilirsiniz. Bu şekilde güvenliğiniz üst düzeye çıkacaktır.
2. Mesaj başlığı kısmına hesabınızda tanımlı gönderici ad (Originatör) larından birini girmeniz gerekmektedir. Hesabınızda tanımlı olmayan veya onay verilmemiş originatörler ile gönderim yapılamaz.
3. API kullanarak gönderdiğiniz sms'lerde telefon sınırı yoktur. Fakat sağlıklı olabilmesi için en fazla 100.000 numara gönderiniz.
4. 1 günde içerisinde 10 kere hatalı sorguda bulunan bir IP adresi için 24 saat hesap erişimi durdurulur.
5. Bir saniye içerisinde 20 yada daha fazla bağlantı yapan ipler geçici (1 saat) süreliğine sunucu erişimi kapatılır.
6. Destek ve sorularınız için bilgi@oztekhaberlesme.com mail adresine mail gönderebilirsiniz.

GENEL DEĞİŞKENLER

Data	Post fieldidir. Bu değişken olmadan hedefdeki dinamik sayfa post verisinin geldiğini anlayamaz. Mümkün olduğunca ismini "data" kullanmaya çalışınız.
Kno	Kullanıcı kodunuz. API sistemimiz için Kullanıcı adı ve şifrenize ait olan benzersiz üye numarasıdır. Bu bilgiye Panelinize giriş yaptıktan sonra "Kullanıcı işlemleri -> Kullanıcı bilgileri" bölümünden görebilirsiniz.
Kulad	Kullanıcı adınız, Üye Olduktan sonra cep telefonunuza gelen ile aynıdır, Değiştirilemez.
Sifre	Şifreniz, Üye Olduktan sonra cep telefonunuza gelen ile aynıdır, Değiştirilebilinir.
Tur	Mesaj Gönderim Şeklidir. Normal: 1. boy 160 karakter, 2. boydan sonrası 153 karakterdir. Turkce: 1. boy 155 karakter, 2. boydan sonrası 147 karakterdir.
Gonderen	Orginatör kısmıdır. Yani mesajı gönderen kısmına ait alanı içerir. En az 3 en fazla 11 karakter olabilir. Türkçe ve özel karakterler olamaz. Gönderen adları Yetkilimiz tarafından onaylı olması gerekmektedir.
Mesaj	Mesajınızı karakter kodlarına çevirip gönderiniz. SMS metninizi içerecek alan maksimum 918 karakter uzunluğunda olmalıdır.

Geçerli karakterler ve karakter kodları

A-Z, a-z, 0-9 ve simgeler. İki karakter sayılan karakterler: "\r", "\n", "€", "{", "}", "[", "~", "]", "^", "|", "ç", "ş", "ğ", "ı", "Ş", "İ", "Ğ"

```
"@">>"|01|", "£">>"|02|", "$">>"|03|", "€">>"|05|", "_">>"|14|"
"!">>"|26|", "'">>"|27|", "#">>"|28|", "%">>"|30|", "&">>"|31|"
"(">>"|33|", ")">>"|34|", "*">>"|35|", "+">>"|36|", "-">>"|38|"
"/">>"|39|", ":">>"|40|", ";">>"|41|", "<">>"|42|", "=">>"|43|"
">">>"|44|", "?">>"|45|", "{">>"|46|", "}">>"|47|", "~">>"|49|"
"^">>"|51|", "ö">>"|62|", "ü">>"|63|", "ç">>"|64|", "ş">>"|65|"
"ğ">>"|66|", "ı">>"|67|", "Ö">>"|68|", "Ü">>"|69|", "Ç">>"|70|"
"Ş">>"|71|", "İ">>"|72|", "Ğ">>"|73|", "\n">>"|61|"
```

Örnek Kullanımı: "Selam\nAhmet\n.Bugün %50 indirim var." Uyuşmazlık durumunda: "Selam|61|Ahmet|61|.Bug|63|n |30|50 indirim var."

Zaman	SMS'i ileri bir tarihte göndermek için kullanılır. Format: yyyy-MM-dd HH:mm:ss. Örn: 2014-04-17 18:30:00. Hemen gönderim için boş bırakılabilir.
Zamanasimi	SMS'in gönderim ömrünü belirtir. Format: yyyy-MM-dd HH:mm:ss. Kullanılması zorunlu değildir.
Simgeler	. , _ ? = ! ( ) ; $: @ boşluk % £

POST METHODU İLE SMS GÖNDERME

TEK MESAJI ÇOK NUMARAYA GÖNDERME YÖNTEMİ (1-N)

Xml post için entegrasyon adresimiz: http://www.oztekbayi.com/panel/smsgonder1Npost.php

TEK MESAJI ÇOK NUMARAYA GÖNDERME'YE ÖZEL TANIMLAR

Numaralar	Alıcı numaraların içerdiği alan. Numaralar arası (,) virgül kullanılmalıdır, 10 karakter olarak yazılmalıdır. 53x, 54x, 55x, 50x ile başlayan numaralar geçerli sayılır. Örn: "5440000000,532000000,5500000000". Sadece "smsgonder1Npost" API'sine özgüdür.

ÖRNEK XML YAPISI

```
data=<sms>
<kno>1001000</kno>
<kulad>OZTEK</kulad>
<sifre>sifre123</sifre>
<tur>Normal</tur>
<gonderen>OZTEK SMS</gonderen>
<mesaj>Bu benim ilk deneme mesajim</mesaj>
<numaralar>5440000000,532000000</numaralar>
<zaman>2014-04-17 13:05:00</zaman>
<zamanasimi>2014-04-17 17:05:00</zamanasimi>
</sms>
```

Yukarıdaki açıklamalara göre gönderilecek Post Datasının örneği ve aşamaları şu şekilde olacaktır:

```
data=<sms><kno>1001000</kno><kulad>OZTEK</kulad><sifre>sifre123</sifre>
<tur>Normal</tur><gonderen>OZTEK SMS</gonderen><mesaj>Bu benim ilk deneme mesajim</mesaj>
<numaralar>5440000000,532000000</numaralar><zaman>2014-04-17 13:05:00</zaman>
<zamanasimi>2014-04-17 17:05:00</zamanasimi></sms>
```

POST PROTOKOLÜ

http://www.oztekbayi.com/panel/smsgonder1Npost.php → Sunucu Cevabı

NUMARA - MESAJ FORMATINDA ÇOKLU YÖNTEMİ (N-N)

Xml post için entegrasyon adresimiz: http://www.oztekbayi.com/panel/smsgonderNNpost.php

NUMARA - MESAJ FORMATINA ÖZEL TANIMLAR

Telmesajlar	"tel" alanı alıcı numarasının içerdiği alandır ve 10 karakter olmalıdır. "mesaj" alanı ise ilgili alıcıya gönderilecek mesajı temsil eder. "telmesajlar" alanı içine N kadar "telmesaj" alanı ekleyebilirsiniz. Bu yapı sadece "smsgonderNNpost" metoduna özgüdür.

ÖRNEK XML YAPISI

```
data=<sms>
<kno>1001000</kno>
<kulad>OZTEK</kulad>
<sifre>sifre123</sifre>
<tur>Normal</tur>
<gonderen>OZTEK SMS</gonderen>
<telmesajlar>
  <telmesaj>
    <tel>5354782541</tel><mesaj>Selam Ahmet</mesaj>
  </telmesaj>
  <telmesaj>
    <tel>5556962012</tel><mesaj>Selam Mehmet</mesaj>
  </telmesaj>
</telmesajlar>
<zaman>2014-04-17 13:05:00</zaman>
<zamanasimi>2014-04-17 17:05:00</zamanasimi>
</sms>
```

Yukarıdaki açıklamalara göre gönderilecek Post Datasının örneği:

```
data=<sms><kno>1001000</kno><kulad>OZTEK</kulad><sifre>sifre123</sifre>
<tur>Normal</tur><gonderen>OZTEK SMS</gonderen><telmesajlar>
<telmesaj><tel>5354782541</tel><mesaj>Selam Ahmet</mesaj></telmesaj>
<telmesaj><tel>5556962012</tel><mesaj>Selam Mehmet</mesaj></telmesaj>
</telmesajlar><zaman>2014-04-17 13:05:00</zaman><zamanasimi>2014-04-17 17:05:00</zamanasimi></sms>
```

Sunucu, işlem bitince (ortalama 0,1 - 1 sn içerisinde) cevap döndürecektir.

POST PROTOKOLÜ

http://www.oztekbayi.com/panel/smsgonderNNpost.php → Sunucu Cevabı

SONUÇLAR

Post Protokolüyle gönderilen mesajlar sunucumuz tarafında gönderilen XML satırlarını derler ve analiz eder. Analiz aşamaları aşağıdaki gibidir.

Kontrol	Evet	Hayır / Sonuç
XML verisi “data” değişkeni altında mı?	E	2:Kullanici bulunamadi
Kullanıcı giriş bilgileri doğru mu?	E	2:Kullanici bulunamadi
Originator onaylı mı?	E	2:Originator onaysız veya hatalı
Mesaj içeriği boş mu veya karakter setinden farklı karakter içeriyor mu?	E	2:Mesaj metninde bilinmeyen karakter var veya boş olmasından dolayı gönderilemedi
Müşteri bakiyesi gönderime yeterli mi?	E	2:Yeterli bakiyeniz yok
Gönderilen numaralar geçerli mi?	E	2:Telefon numaraları yanlış
Verilen tarih formatı geçerli mi / ileri bir tarih mi / tarih belirtilmemiş mi?	E	1:kod:Gonderildi:2:0,040 veya 1:kod:Zaman duzeltilip gonderildi

ÖZEL KOD SYTNAX'I VE ELE ALMA BİÇİMLERİ

Sunucunun verdiği cevap aşağıdaki biçimde yorumlanması gerekir.

ÖRNEK OLUMLU DURUM

```
1:58952:Gönderildi:2:0,010
```

ÖRNEK HATALI DURUM

```
2:Yeterli bakiyeniz yok
```

Eğer hatalı durumla karşılaşıyorsanız gerekli açıklamalara göre XML stringinizi tekrar düzenlemeniz gerekmektedir. SMS'inizin durumunu ileriye dönük sormak istiyorsanız SMS'lerin durumunu sorgulama bölümünü okumanız gerekmektedir.

Cevap Parçası	Açıklama
1	Olumlu durum belirteci
58952	SMS özel kodu
Gönderildi	Olumlu durum açıklaması
2	Kaç kişiye gönderildiğini belirtir
0,010	Bakiyeden düşülen tutarı belirtir
2 (başlangıç)	Olumsuz durum belirteci
Yeterli bakiyeniz yok	Olumsuz durum açıklaması

POST METHODU İLE GÖNDERİLEN SMSLERİN DURUMUNU SORGULAMA

Sorgulama için entegrasyon adresimiz: http://www.oztekbayi.com/panel/smstakippost.php

Durum sorgulamaya özgü değişkenler:

Kulad	Kullanıcı adınız
Sifre	Şifreniz
Ozelkod	Özel kodunuz

ÖRNEK XML

```
data=<sms>
<kulad>OZTEK</kulad>
<sifre>Şifre123</sifre>
<ozelkod>OZELKOD</ozelkod>
</sms>
```

Yukarıdaki açıklamalara göre gönderilecek Post Datasının örneği:

```
data=<sms><kulad>OZTEK</kulad><sifre>Şifre123</sifre><ozelkod>OZELKOD</ozelkod></sms>
```

POST PROTOKOLÜ

http://www.oztekbayi.com/panel/smstakippost.php → Sunucu Cevabı

Sunucu, işlem bitince (ortalama 0,1 - 1 sn içerisinde) cevap döndürecektir. Cevap varyasyonlarını ve açıklamalarını öğrenmek için SMS DURUM SORGULAMA GERİ DÖNÜŞÜ bölümünü inceleyiniz.

SMS DURUM SORGULAMA GERİ DÖNÜŞÜ

Başarılı işlem

```
5111113511 0 <BR>
5541111111 1 <BR>
5321111711 2 <BR>
5111111911 3 <BR>
```

Sytnax yorumlaması

Telefon Numarası	5357486951
Durum İmleci	0: Bekliyor | 1: Ulaştı | 2: Ulaşamadı | 3: Zamanı geldiğinde gönderilecek
Splitter / Ayraç	 custom tag

Hatalı işlemler

```
2: İle başlayan durumdur
2:Kullanici bulunamadi
2:Ozel kod bulunamadi
```

ESKİ TARİHTEKİ SMSLERİN DURUMUNU GÜNLÜK SORGULAMA

Eski tarihteki smslerin durumları gün gün sorgulanabilir. Örnek:
http://www.oztekbayi.com/panel/smstakipeski.php?kul_ad=*****&sifre=****&kno=****&tarih=2014-04-20

kul_ad	Kullanıcı adınız
sifre	Şifreniz
kno	Üye kodunuz
tarih	Sorgulamak istediğiniz günün tarihi. Format: YYYY-mm-dd

ESKİ TARİHTEKİ SMSLERİN DURUMUNU ÖZELKOD İLE SORGULAMA

Eski tarihteki smslerin durumları özel kod ile aşağıdaki şekilde sorgulanabilir. Örnek:
http://www.oztekbayi.com/panel/smstakipayagoresor.php?kul_ad=***&sifre=***&kno=***&ayyil=042013&ozelkod=2131111

kul_ad	Kullanıcı adınız
sifre	Şifreniz
kno	Üye kodunuz
ayyil	Sorgulamak istediğiniz SMS'in gönderildiği ay ve yıl. Format: mmYYYY (042013)
ozelkod	Her SMS gönderiminde site tarafından verilen özel ID

GET METHODU İLE SMS GÖNDERME

Get methodu browser'ın adres çubuğuna birkaç parametre yazmak kadar basit bir yöntemdir; fakat günümüz web teknolojilerinde browserler arasındaki adres çubuğu kapasitesi ve çözümlenmesi farklılık göstermektedir. Bunun için toplamda 1500 karakter ve daha fazlası olan querystringler için uygun değildir.

Önemli not: Bazı karakterler browserler arası farklılık göstermektedir. Bu yüzden Get Methodu ile mesaj göndermeden daha öncelikli olarak POST METHODU İLE SMS GÖNDERME'yi tercih etmenizi öneririz. SAP, SSP, MVLC gibi dinamik olmayan sistemlere entegre edecekseniz IP'nizi sabitlemenizi öneririz. Mesajınız içerisinde & karakteri bulunmaması gerekmektedir.

Get Methodu İle 1N Gönderim

Gönderim yapacağınız SMS adresi: `http://www.oztekbayi.com/panel/smsgonder1N.php`

Numaralar	Numaralar virgülle ayrılarak (90) koymadan gönderilmelidir.

Ulaşılacak adres aşağıda listelenmiştir:

```
http://www.oztekbayi.com/panel/smsgonder1N.php
?kno=1001000
&kul_ad=OZTEK
&sifre=Şifre123
&gonderen=OZTEK SMS
&mesaj=Merhabalar Toplantimiz ertelenmistir.
&numaralar=5050000000,5300000000
&zaman=2014-04-12 13:00:00
&zamanasimi=2014-04-12 19:00:00
&tur=Normal
```

Tam örnek:

```
http://www.oztekbayi.com/panel/smsgonder1N.php?kno=1001000&kul_ad=OZTEK&sifre=Şifre123&gonderen=OZTEK
SMS&mesaj=Merhabalar Toplantimiz ertelenmistir.&numaralar=5050000000,5300000000&zaman=2014-04-12
13:00:00&zamanasimi=2014-04-12 19:00:00&tur=Normal
```

Sunucu, işlem bitince (ortalama 0,1 - 1 sn içerisinde) cevap döndürecektir.

GET METHODU İLE SMS DURUMU SORGULAMA

```
http://www.oztekbayi.com/panel/smstakip.php
?kno=1001000
&kul_ad=OZTEK
&sifre=Şifre123
&ozelkod=199199
```

Sunucu, işlem bitince (ortalama 0,1 - 1 sn içerisinde) cevap döndürecektir.

GET METHODU İLE KULLANICI BİLGİ VE BAKİYESİNİ SORGULAMA

```
http://www.oztekbayi.com/panel/kullanicibilgi.php
?kul_ad=OZTEK
&sifre=Şifre123
```

Cevap şekli aşağıdaki gibi olacaktır. HTML kaynak kodu çıktısıdır:

```
Bayiden Gelen Duyuru=XXX SMS HAYIRLI KANDILLER DİLER<br>
Bayi Kodu= <br>
Bayi Adı= <br>
Bayi Aresi=Şerefiye Mahallesi Düzce<br>
Bayi Tel=3805248855<br>
Bayi Ceptel=5354478858<br>
Cari Kodu=1000760<br>
Cari Adı=AHMET ER<br>
SMS Birim Fiyatı=0.058TL <br>
Kalan Bakiye=0.058TL<br>
Eksik(Faxla gönderildi)
```

```
http://www.oztekbayi.com/panel/smstakip.php?kno=1001000&kul_ad=OZTEK&sifre=Şifre123&ozelkod=199199   Sunucu Cevabı
http://www.oztekbayi.com/panel/kullanicibilgi.php?kul_ad=OZTEK&sifre=Şifre123   Sunucu Cevabı
```

GET METHODU İLE ORJİNATÖR (Gönderen Adı) ALMA

```
http://www.oztekbayi.com/panel/orjinatorliste.php
?kno=1001000
&kulad=OZTEK
&sifre=Şifre123
```

Sunucu, işlem bitince (ortalama 0,1 - 1 sn içerisinde) cevap döndürecektir. Cevap şekli aşağıdaki gibi olacaktır. HTML kaynak kodu çıktısıdır:

```
OZTEKSMS<br>
OZTEK SMS<br>
OZTEK HABER<br>
OZTKSMS<br>
OZTEK<br>
OZTEKYZLM<br>
OZTEKHBRLSM<br>
```

WEB SERVİS İŞLEMLERİ

SMS gönderiminde Post ya da Get metoduna alternatif olarak WSDL servisini kullanabilir, Post ya da Get metodunda olmayan işlemleri yaptırabilirsiniz.

Webservis için entegrasyon adresiniz: **http://www.oztekbayi.com/webservis/service.php?wsdl**

Webservis'e Özel Değişkenler

Kullanicino	Post parametrelerinden KNO ile aynıdır. Gereken metotlarda zorunludur.
Kullaniciadi	Post parametrelerinden KULAD ile aynıdır. Gereken metotlarda zorunludur.
Sifre	Post parametrelerinden SIFRE ile aynıdır. Gereken metotlarda zorunludur.
Orjinator	Post parametrelerinden GONDEREN ile aynıdır. Gereken metotlarda zorunludur.
Numaralar	Post parametrelerinden NUMARALAR ile aynıdır. Gereken metotlarda zorunludur.
Mesaj	Post parametrelerinden MESAJ ile aynıdır. Gereken metotlarda zorunludur.
Numaramesaj	{[Numara][Mesaj]} biçimiyle her bir alıcıya farklı mesajlar iletme string'idir.
Zaman / Zamanasimi	yyyy-MM-dd HH:mm:ss formatında Datetime değişkenidir. Boş bırakılabilir.
Tip	Türkçe olmayan mesajlar için "Normal", Türkçe mesajlar için "Turkce".
Ozelid	Post ve Get parametrelerinden OZELKOD ile aynıdır.
Aciklama	Orjinatör gönderiminde orjinatörünüzün açıklamasıdır. Zorunlu değildir.
Tarih / BaslangicTarih / BitisTarih	yyyy-MM-dd formatında Time değişkenleridir.

```
http://www.oztekbayi.com/panel/orjinatorliste.php?kno=1001000&kulad=OZTEK&sifre=Şifre123   Sunucu Cevabı
```

WEB SERVİS METODLARI

TekSmsiBirdenCokNumarayaGonder	kullanicino kullaniciadi sifre orjinator numaralar mesaj zaman zamanasimi tip return -> string
HerBirNumarayaFarkliSmsGonder	kullanicino kullaniciadi sifre orjinator numaramesaj zaman zamanasimi tip return -> string
Raporsorgulama	kullanicino kullaniciadi sifre ozelid numara return -> string
UyeBilgisiSorgula	kullanicino kullaniciadi sifre return -> string
OrjinatorGonder	kullanicino kullaniciadi sifre orjinator aciklama return -> string
OrjinatorSorgula	kullanicino kullaniciadi sifre orjinator return -> string
GunlukRaporSorgula	kullanicino kullaniciadi sifre tarih return -> string
ikitariharasinisorgulaXMLver	kullanicino kullaniciadi sifre baslangictarih bitistarih return -> string

Gerekli açıklamalar web servisin tanım sayfasında mevcuttur.
http://www.oztekbayi.com/webservis/service.php

PUSH METHODU İLE RAPOR BEKLEME

Web sitelerin online olarak rapor bekleme modülüdür. Örnek vermek gerekirse bize kullanıcı bilgileri bölümünde Rapor URL'i "http://sizinsiteniz.com/rapor.php" olsun; sürekli raporu sormak yerine mesaj iletildikten ya da iptal olduğundan 1 saniye sonra XML vasıtasıyla "xxx nolu telefona iletildi" ya da "xxx nolu telefona iletilemedi nedeni ise telefon kullanım dışı" şeklinde haberleşme biçimidir.

Gelecek örnek push verisi POST olarak gelmektedir. Bu datayı yorumladıktan sonra "OK" cevabı göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde sistem post datasının ulaşmadığını varsayar ve belirli bir aralıktan sonra tekrar göndermeye çalışır.

AKIŞ ŞEMASI (Metinsel Gösterim)

Bileşen	Akış
Sizinsiteniz.com	No'lar / mesajlar → SmsGonderici.php → SMS Gönderimi
Siteadresi.com	Post / Get / Webservis / Mail Servisimiz → PUSH Servisi
Geri dönüş	ÖzelKod → RaporAlici.php → Gelen XML analizi → Veritabanınız
Onay	Cevap=OK
Rapor XML'i	Ozelid / Numara / Sonuç XML'i

ÖRNEK POST DATASI

```
data=<rapor>
<sistemid>125546</sistemid>
<sonuc>1</sonuc>
<sonucaciklama>iletildi</sonucaciklama>
<sonuctarih>2014-04-22 12:17:35</sonuctarih>
<ekbilgi>905054055032</ekbilgi>
</rapor>
```

Alan	Açıklama
sistemid	Metodlardan dönen ÖzelKod parametresi
sonuc	Sonuç varyasyonu: 1=iletildi, 2=iptal
sonucaciklama	Sonuç varyasyonunun açıklaması
sonuctarih	Mesajın iletildiği veya iptal olduğu tarih. Format: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
ekbilgi	Telefon numarası

İpucu: Veritabanınıza entegre ederken sorgunuz içerisinde Ekbilgi ve sistemid parametrelerini beraber kullanınız.

```
update tablom set durum = sonucaciklama where tel=ekbilgi and smsid=sistemid
```